

## Selektor urządzeń video

- Możliwość podłączenia 3 urządzeń video przez wtyk Scart
- Wyjścia Scart do podłączenia TV/ monitora
- Dodatkowe wyjścia Cinch
- Przełącznik podglądu na monitor
- Możliwość przegrywania w różnych kierunkach: B do A lub C do A
- Do wszystkich sygnałów video oraz audio stereo
- Możliwość podłączenia dekodery telewizji komercyjnych oraz DVD
- Kolor: srebrny

Selektor urządzeń video pozwala na jednoczesne podłączenie różnych urządzeń video do jednego odbiornika TV, np.: tuner SAT, telewizja analogowa, DVD.

Wejścia Scart oraz Cinch dają wiele możliwości podłączeń. Przełączenie między poszczególnymi urządzeniami odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczonymi literami A, B, C.

Sposób użycia:

Selektor umożliwia podłączenie 3 urządzeń (źródło sygnału) przez wtyk Scart. Telewizor podłączyć do wejścia Scart oznaczonego symbolem TV. Sposób podłączenia urządzeń umożliwia przegrywanie w następujących kierunkach: B lub C na A. Dodatkowo istnieje możliwość podglądu pojedynczych źródeł sygnału przez przyciśnięcie jednego z przycisków A, B lub C. Wtyki Cinch umożliwiają podłączenie wieży stereo.

Urządzenie (źródło sygnału) podłączyć za pomocą wtyku Scart do wejścia Scart na selektorze. Magnetowid, na którym będzie nagrywany obraz należy podłączyć do wejścia Scart A.

Pozostałe urządzenia (DVD, tuner SAT, Video, itp.) należy podłączyć do pozostałych dwóch wtyków Scart.

Na telewizorze wybrać funkcję AV.

Na magnetowidzie, na którym będzie nagrywany obraz należy wybrać wejście Line-IN.

Za pomocą przycisków „View” – (A, B, C) wybrać źródło, z którego będzie nagrywany obraz.

Jeżeli obraz będzie przegrywany z „B” na „A” należy przycisnąć przycisk Record B-A, jeżeli obraz będzie przegrywany z „C” na „A” należy przycisnąć przycisk Record C-A. Aby wyłączyć funkcję przegrywania należy delikatnie przycisnąć jeden z przycisków B-A, C-A.

Przyciskając klawisz RGB można za pomocą selektora przesyłać również sygnał RGB. W przypadku jeżeli sygnał RGB nie jest przesyłany należy klawisz ten ustawić w pozycji OFF.

Selektor urządzeń jest kompatybilny z następującymi sygnałami: VHS, VHS-C, S-VHS-, S-VHS-C, Video 8, Hi8 i RGB.

**Gniazda Cinch:**

Gniazda Cinch umożliwiają podłączenie drugiego odbiornika TV, kolejnego magnetowidu lub urządzenia audio Hi-Fi (za pomocą wtyków audio Cinch).

Wtyki Cinch „1”-Video należy podłączyć z wejściem TV/Monitor, a wtyki Cinch „2”-Audio z wejściem A/VCR 1.

Dzięki temu połączeniu można niezależnie przegrywać oraz oglądać obraz i dźwięk.

Wymiary: 17 x 15 x 3,5 cm

Waga: około 251 g